



Die max. Reichweite zwischen TR 603-0 und dem DCA 612-0 darf max. 20m sein, bei 0,8mm. Zuleitung muß vom TR 603-0 direkt zum DCA 612-0 erfolgen. Bei Verwendung der Ein- und Ausgänge des DCA sind entsprechende Adern vorzusehen.

La / Lb Anschluß an TK-Nebenstelle nach TBR-21 Richtlinie

Anschluß an eine analoge Nebenstelle einer TK-Anlage. Das DCA 612-0 muss mit den entsprechenden Rufnummern der TK-Anlage programmiert werden, um die Türrufe an der TK-Anlage zu signalisieren. Beschaltung der Ein- und Ausgänge siehe Produktinformation zu DCA 612-0. Es können max. 3 Ruf Tasten über das DCA 612-0 programmiert werden.

Voraussetzungen an der TK-Anlage:  
 1) Freier a/b-Port an der TK-Anlage  
 2) MFV bei Internverbindungen (0-9, \* und #)  
 3) evtl. Interne Gruppenbildung

Legende:  
 ERT = Etagenruftaster  
 Tö = Türöffner  
 T1/T2 = Lichttaster, max. 24V/2A belastbar

Planungs- und Installationsrichtlinie Tür- und Haustelefonie  
 Ausgabe 2000/2001 beachten. Die Hinweise sind in dieser Planungsrichtlinie erläutert.

Bearbeiter		AS-Plan-Nr.	Scale: %
Name: Celen	Datum: 24.08.2015	AS-T-64-2	Seite: 1/1
<b>SSS SIEDLE</b> S.Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafentele OHG www.siedle.de 78120 Furtwangen/Germany		mit DCA 612-0 Date: Name: AS-T-64-2_DCA612.FC7	