

Bus-Telefon Comfort  
mit Farbmonitor  
BTCV 850-03 WH/S

200042128-00



## Produktbeschreibung

Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.

Leistungsmerkmale:

- eingebauter Bildspeicher für 28 Farbbilder (720 x 576 Pixel). Zusätzliche Versorgung erforderlich.
- mit SD Karte erweiterbar (bis 32 GB).
- 5-Wege-Steuertaste zur Bedienung des Bildspeichers, Zoom,...
- Gehörschutz, Mithör- und Mitseh Sperre integriert.
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Parallelschaltung von max. 8 BTCV 850-... (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich)
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf.
- Rufgenerator mit 11 Ruf tonfolgen, inkl. Gong
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A).
- 8 LEDs zur Anzeige (z. B. Tür offen)
- 8 Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar Funktion der Tasten beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie
- Tür rufübernahme
- Türmatik
- Rufweiterleitung
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern
- Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
- Mit dem Tischzubehör ZTCV 850-... als Tischgerät einsetzbar

## Technische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung:           | über In-Home-Bus   |
| Betriebsstrom:              | bei Versorgung über +M/-M max. 350 mA  |
| Kontaktart:                 | Potentialfrei S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC 1 A Schaltzeitzeit<br>0,4 Sek. - 19 Min. |
| Umgebungstemperatur:        | +5 °C bis +40 °C   |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 106 x 278 x 46   |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung                 | Farbe                  | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| BTCV 850-03 WH/S    | Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor | Weiß-Hochglanz/Schwarz | D 200042128-00 |



Bus-Telefon Comfort  
mit Farbmonitor  
BTCV 850-03 WH/S

200042128

Seite 2

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe   | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| ZTCV 850-0 S        | Tischzubehör Video  | Schwarz | D  | 200040932-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung                                | Artikelbeschreibung                 | Farbe     | KG | Artikel-Nr.  |
|--|-------------------------------------|-----------|----|--------------|
| BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-... | Sichtscheibe                        | Glasklar  | E  | 200029578-00 |
| BTCV 850-...                                       | Schrifteinlage für Tastenfunktionen | Weiß      | E  | 200029576-00 |
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-...                        | Anschlussklemmen                    | Blau      | E  | 200029597-00 |
| BTSV/BTCV/BFSV/BFCV 850-...                        | RC-Glied In-Home-Bus Video          | Sonstiges | E  | 200029965-00 |
| HT 811/840/850/870-... S                           | Hörer mit Federzugschnur            | Schwarz   | E  | 200029894-00 |

Bus-Telefon Comfort  
mit Farbmonitor  
BTCV 850-03 WH/S

200042128

Seite 3



## Zeichnungen / Montage





Bus-Telefon Comfort  
mit Farbmonitor  
BTCV 850-03 WH/S

200042128

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

|  |                       |         |               |
|--|-----------------------|---------|---------------|
| BTCV 850-03 Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor  | Produktinformation    | 1,2 MB  | herunterladen |
| BTCV 850-03 Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor  | Bedienungsanleitung   | 4,1 MB  | herunterladen |
| BTCV 850-... Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor | Konformitätserklärung | 311 kB  | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität                       | Zusatzinformation     | 420 kB  | herunterladen |
| Beschriftungsvorlage Innenstationen              | Beschriftungsservice  | 0 Bytes | herunterladen |