



Module d'affichage
d'appels
DRM 612-02 SM
200048755-02

Description du produit

Module défilement de noms en tant qu'unité d'entrée avec affichage sur 4 lignes pour déclencher des appels de porte.

Les caractéristiques spécifiques du client, qui sont mémorisées dans le DRM 612-..., s'affichent à l'écran. Pour parcourir le segment des noms ou le registre des noms, on dispose de deux touches flèches "haut/bas".

Lorsque le nom souhaité apparaît dans la liste des noms, un appui sur la touche OK permet d'appeler ce poste.

Une touche gâche externe peut être raccordée

- Affichage à 4 lignes avec rétro-éclairage à LED blanc
- 3 touches piézo sans course à haute sensibilité
- Activation des touches avec acquittement acoustique
- Symboles éclairés
- Possibilité de programmer jusqu'à 504 postes

Possibilités de programmation :

- avec un PC et le logiciel de programmation PRS 602-..., par l'intermédiaire de l'interface de programmation PRI 602-... USB
- ou manuellement, par l'intermédiaire des touches du DRM 612-...

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	12 V AC
Courant de service :	max. 200 mA
Indice de protection :	IP 54
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	99 x 99 x 27

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
DRM 612-02 SM	Module d'affichage d'appels	Argent métallisé	D	200048755-02


Accessoires


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 SM	Stylo de retouche	Argent métallisé	0	210007117-00

Module d'affichage
d'appels
DRM 612-02 SM

210010359

Page 2





Module d'affichage
d'appels
DRM 612-02 SM

210010359

Page 3

DRM 612-02 Module d'affichage d'appels	Information produit	5 MB	télécharger
	Déclaration de conformité	140 kB	télécharger
PRS 602-02 V5.5.0 logiciel de programmation bus Vario	Logiciel	175 MB	télécharger
	Information complémentaire	109 kB	télécharger