

Displayopkaldsmodul
DRM 612-02 W

200048756-02



Produktbeskrivelse

Displayopkaldsmodul som inputenhed med et 4-linjers display til registrering af dørøpkald.

Kundespecifikke data, der er gemt i DRM 612-..., vises i displayet. Der bladres i navnesegmentet eller navneregistret med to piltaster "op/ned".

Når det ønskede navn er markeret på navnelisten, trykkes på tasten OK for at hente denne abonnent frem.

En ekstern Tö-taste kan tilsluttes

- Display 4 linjer med hvid LED-baggrundsbelysning
- 3 meget sensible, løftfrie piezo-taster
- Tasteaktivering med akustisk kvittering
- Symboler gennemlyst
- Maks. 504 abonnenter kan programmeres

Programmeringsmuligheder:

- med en PC og programmeringssoftwaren via programmeringsinterface PRI 602-... og PRI 602-... USB
- eller manuelt med tasterne på DRM 612-...

Tekniske specifikationer

Driftsspænding:	12 V AC
Driftsstrøm:	maks. 200 mA
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +55 °C
Mål (mm) b x h x d:	99 x 99 x 27

Artikelinformationer


Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
DRM 612-02 W	Displayopkaldsmodul	Hvid	D	200048756-02

Tilbehør

Artikler-betegnelse	Varebeskrivelse	Farve	KG	Varenr.
Vario 611 W	Udbedringslak	Hvid	0	210007116-00

Reserve dele

Datablad - Displayopkaldsmodul



Displayopkaldsmodul
DRM 612-02 W

210010360

Side 2

Artikler-betegnelse

DRM 612-...

Vario 611

Varebeskrivelse

Klemblok

Pakramme moduler

Farve

Sort

Gray

KG

E

E

Varenr.

210010988-00


210007484-00

Displayopkaldsmodul
DRM 612-02 W

210010360

Side 3





Displayopkaldsmodul
DRM 612-02 W

210010360

Side 4

DRM 612-02 Displayopkaldsmodul	Produktinformation	5 MB	download
	Overensstemmelseserklæring	140 kB	download
PRS 602-02 V5.5.1.1 Bus-programmerings-software	Software	138 MB	download
	Programmeringsvejledning	651 kB	download
REACH Information	Ekstra information	824 kB	download