



Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 BG
200087686-00

Produktbeschreibung

Türlautsprecher-Modul Line-Level für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, zur Anschaltung an eine symmetrische oder asymmetrische Line-Schnittstelle, z. B. an DoorCom-IP-Anlagen, IP-Server sowie an IP-Telefonanlagen.

Leistungsmerkmale:

- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonverstärker mit Lautstärkeregelung
- potentialfreie Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
- symmetrische oder unsymmetrische Übertragung von Line-Signalen möglich (Mikrofon und Lautsprecher getrennt)
- Line-In 800 mVeff, Impedanz 2 kOhm
- Line-Out 100 mVeff, Impedanz 100 Ohm
- eingebaute Echokompensation für Voll-Duplex-Betrieb
- Stummschalte-Funktion (Mute-Funktion)

Technische Daten

Betriebsspannung:	15–28 V DC
Betriebsstrom:	max. 100 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Lautsprecher	Sonstiges	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Sonstiges	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... BG	Lichttaste mit Lichtsymbol	Bernstein-Glimmer	E	200029979-00

Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 BG

200087686

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 BG

200087686

Seite 3

Weitere Dokumente

TLM/LL 611-02 Türlautsprecher-Modul Line-Level	Produktinformation	117 kB	herunterladen
TLM/LL 611-... Türlautsprecher-Modul	Konformitätserklärung	255 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen