



Siedle Axiom med  
strømforsyning  
A 150-10 W + PSM 1 12  
24

210012963-00

## Produktbeskrivelse

Siedle Axiom In-Home det indendørs video-samtalested med 7"- touchscreen til Siedles In-Home-bus. Med funktionerne opkald, samtale, visuel kontakt, døråbning, lys, etagekalds-/koblings-/styrefunktioner, informationsvisninger og intern kommunikation. Inklusive netdel PSM 1 12 24 til forsyning af A 150-10.

### Specifikation:

- 17,8 cm (7") touchscreen, opløsning 1024 x 600 pixel
- 2 taster til hurtig og intuitiv betjening af dørfunktionerne
- Indgangsklemmer til knapper til etageopkald
- Integreret koblingsrelæ til ekstern signalenhed ved dørkald eller manuel koblingsfunktion
- Overførsel af enhedskonfigurationen fra bus-programmeringssoftwaren med SD-kort
- Alle komfortfunktioner i Siedle In-Home-bussen kan anvendes (se systemmanualen til In-Home-bus: video)
- 15 koblingsfunktioner og 15 meldinger i forbindelse med bus-koblingsmodul BSM/BSE/busindgangsmodul BEM via BPS
- Målrettet valg af dørhøjttalere/kameraer
- Medhøre- og medsespærre integreret
- Parallelkobling af maks. 8 svartelefoner
- Intuitivt brugerinterface med kontekstorienterede brugerflader
- Hovedskærm med navigation og kakler til koblingsfunktioner/meldinger
- Favoritter kan defineres til kvikbetjening ved dørkald
- Billedlagerfunktion følger reglerne for databeskyttelse
- Meldingshistorik med dato og klokkeslæt
- Voice volume og opkaldslydstyrke kan indstilles i 5 trin
- Fuld skærmvisning for dørvideo kan vælges ved aktivt opkald
- Frakobling af opkaldstone med statusvisning
- Opkaldsdifferentiering for 2 dørkald, 3 gruppeopkald, etagekald, internt opkald
- Opkaldsgenerator med 11 opkaldstonesekvenser, inkl. gong



Siedle Axiom med  
strømforsyning  
A 150-10 W + PSM 1 12  
24

210012963

Side 2





Siedle Axiom med  
strømforsyning  
A 150-10 W + PSM 1 12  
24

210012963

Side 3

---

A 150-10 Siedle Axiom In-Home	Produktinformation	1,1 MB	download
A 150-10	Overensstemmelseserklæring	371 kB	download
PSM 1 12 24 Strømforsyning	Overensstemmelseserklæring	127 kB	download
REACH Information	Ekstra information	798 kB	download
A 150-10 Release Notes V 1.0.0 (DE/EN)	Release Notes	165 kB	download
A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01	Firmware	2,4 MB	download